Як підключити:

1. Увімкніть пристрій
2. Знайдіть відкриту точку доступу Wi-Fi зі словом Tasmota в назві
3. Підключіться до нього та перейдіть за адресою 192.168.4.1 у браузері
4. Введіть назву та пароль своєї мережі Wi-Fi
5. Після підтвердження даних мережі пристрій покаже вам IP-адресу, з якої він буде доступний, скопіюйте її, про всяк випадок.
6. Він автоматично перенаправить вас на цю адресу після того, як дані мережі будуть заповнені та збережені.
7. Прилад готовий до використання. Шаблон уже активований, але якщо він вам знадобиться пізніше - ви можете знайти його нижче

Шаблон NOUS A1T:

{"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[17,0,0,0,134,132,0,0,131,56,21,0,0],"FLAG":0,"BASE":49}

NOUS

Як виконати апаратне скидання розетки:

якщо є кнопка живлення:

Утримуйте кнопку живлення понад 40 секунд, доки не почне блимати і пристрій перезапуститься

якщо немає кнопки живлення:

Підключіть і вимкніть пристрій 6 разів і залиште ввімкненим на 7-й - світлодіод повинен почати блимати, це означає, що розетка готова до підключення знову

якщо є доступ до веб-інтерфейсу:

введіть **reset 1** у консолі та натисніть enter

Калібрування контролю потужності

Вам потрібно буде відкалібрувати пристрій для джерела живлення. Як це зробити, ви можете знайти тут:
https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/

Поради щодо оновлення OTA

Після того, як ви підтвердили оновлення через OTA, зачекайте, доки штекер увімкнеться сам (це може зайняти кілька хвилин і здається, що нічого не станеться), але не від’єднуйте його від живлення, це може спричинити проблеми з оновленням, і ви можете заблокувати штекер.

Розумний дім

Tasmota є дуже розширюваною та гнучкою мікропрограмою, яку можна інтегрувати з:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip тощо

для отримання додаткової інформації дивіться тут:
https://tasmota.github.io/docs/Integrations/