

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Розумний сенсорний перемикач ZigBee
NOUS

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**


Як підключити та використовувати
За допомогою викрутки відокремте верхню і опорну частини від вимикача




Увага: нижче є два типи проводки: без нульового проводу та необхідний нульовий провід.
Увага: без нульового проводу
Підготовка до встановлення проводки
1. Провід під напругою з'єднує клему "L"
2. Провід лампочки з'єднує "L1, L2, L3", клема
1 з'єднує "Ll" Термінал
2 з'єднує "L1, L2", клема
3 з'єднує "L1, L2, клема L3".




Увага: потрібен нульовий провід.
Підготовка до встановлення проводки
1. Провід під напругою з'єднує клему "L"
2. Провід лампочки з'єднує клему "L1, L2, L3"
3. Нейтральний провід з'єднує клему "N"
1 групу з'єднує "L1" Термінал
2 з'єднує "L1, L2" термінал
3 банда з'єднує термінал "L1, L2, L3".





Кріплення вимикача на стіні
1. Помістіть деталі вимикача в коробку перемикання в стіні.
2. Закріпіть два бічні гвинти.
3. Встановіть верхній корпус (встановіть зверху)
4. Закрийте верхній корпус у вимикач.
5. Увімкніть електрику, і світлодіодний індикатор швидко блиматиме для створення пари. (або утримуйте палець на кнопці вмикання/вимикання протягом 10 секунд, щоб розпочати створення пари)



Стан світлового індикатора:
1. Світло горить постійно: - Перемикач успішно підключений до програми для мобільного телефону.
2. Індикатор повільно блимає: перемикач не підключено до мережі.
3. Індикатор блимає безперервно та швидко: перемикач готовий до підключення до програми для мобільного телефону.
4. Індикатор блимає 1 раз кожні 3 секунди: перемикач перебуває в режимі сполучення з точкою доступу.
Підключення до програми:
1. Переконайтеся, що перемикач електрифікований. Натисніть будь-яку кнопку перемикача протягом 6-10 секунд, поки індикатор швидко не почне блимати.
2. Після того, як інтелектуальний шлюз під'єднано до програми, спочатку натисніть кнопку додати підпристрій, а потім натисніть «Індикатор блимає».
3. Пристрій підключається автоматично, а потім натисніть «Готово», коли пристрій успішно додано.







Увага: Zigbee Gateway можна підключити лише до одного облікового запису. Спільне керування можливе , додавши до свого дому більше ніж одного члена сім'ї.
Як підключитися до Alexa або Google Assistant:

Alexa TUTORIAL

Google Home TUTORIAL